

Používateľský manuál batérie elektrického náradia

Používanie a starostlivosť o náradie s batériou

1. Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ batériového modulu môže pri použití s iným batériovým modulom predstavovať riziko požiaru.
2. Používajte elektrické náradie iba so špeciálne určenými batériovými modulmi. Použitie iných batériových modulov môže spôsobiť riziko zranenia a požiaru.
3. Keď batériový modul nepoužívate, udržiavajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú spinky, mince, kľúče, poštové spony alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi dvoma kontaktmi. Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
4. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže z batérie unikať tekutina; vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Ak tekutina príde do kontaktu s očami, vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vystreknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Bezpečnostné pokyny pre batériový modul

1. Vyhnite sa neúmyselnému zapnutiu, pred vložením batériového modulu sa uistite, že vypínač je v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo vkladanie batériového modulu do náradia so zapnutým vypínačom môže viesť k nehodám.
2. Neotvárajte batériu. Nebezpečenstvo skratovania.
3. Chráňte batériu pred teplom, napríklad aj pred nepretržitým slnečným žiarením a ohňom. Hrozí nebezpečie vzniku výbuchu.
4. V prípade poškodenia a nesprávneho použitia batérie môžu byť uvoľnené výpary. Zabezpečte čerstvý vzduch a v prípade ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Ak je batéria poškodená, môže z nej unikať tekutina, ktorá sa dostane do kontaktu s okolitými súčiastkami. Skontrolujte príslušné časti. Vyčistite ich alebo v prípade potreby vymeňte.
6. Používajte batériu iba v spojení s vašim elektrickým náradím. Tento krok sám o sebe chráni batériu pred nebezpečným preťažením.
7. Batériu nabíjajte iba nabíjačkou s číslom uvedeným spolu s batériou. Použitie iného typu nabíjačky môže spôsobiť požiar.
8. Nezdrťte, nenechávajte spadnúť ani nepoškodzuje batériový modul. Nepoužívajte batériový modul alebo nabíjačku, ktoré boli spadnuté alebo utrpeli silný náraz. Poškodená batéria môže vybuchnúť. Ihneď riadne zlikvidujte spadnutú alebo poškodenú batériu.
9. Nenabíjajte náradie s batériou vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Dodržiavanie tohto pravidla zníži riziko elektrického šoku.

Upozornenie: používajte iba batérie s napätím uvedeným na typovom štítku vášho elektrického náradia. Použitie iných batérií môže viesť k zraneniam a predstavuje riziko požiaru.

Poznámka: použitie batérií nevhodných pre stroj môže viesť k poruchám alebo spôsobiť poškodenie elektrického náradia.

Nabíjanie batérie Prosím nabíjajte v interiéri.

Používajte iba nabíjačky batérií uvedené na stránke s príslušenstvom. Iba tieto nabíjačky sú prispôbené batérii vášho elektrického náradia.

Batéria je dodávaná čiastočne nabitá. Pre zabezpečenie plnej kapacity batérie úplne nabíjajte batériu v nabíjačke pred prvým použitím vášho elektrického náradia.

UPOZORNENIE: Nepokračujte v stláčaní vypínača po tom, čo sa stroj automaticky vypol. Batéria môže byť poškodená.

Na vybratie batérie stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie a potiahnite batériu smerom nadol. Nevynakladajte žiadnu silu.

Batéria by sa mala nabíjať iba v teplotnom rozsahu medzi 5 °C a 40 °C. Týmto spôsobom sa dosiahne dlhá životnosť batérie.

Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.

Návod na použitie pre akumulátory elektrického náradia

Použitie a údržba

1. Nabíjajte batériu iba pomocou nabíjačky určené výrobcom. Použitie nabíjačky, ktorá je priradená len k jednému typu batériového modulu, môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru, ak sa použije na nabíjanie iného typu.
2. Používajte iba špeciálne priradené batériové moduly pre vaše elektrické náradie. Použitie s inými batériovými modulmi môže spôsobiť zranenia a požiar.
3. Uchovávajte batériu mimo dosahu kovových predmetov, napríklad spôn, mincí, kľúčov, skrutiek atď., pretože by mohlo dôjsť k elektrickému spojeniu medzi pólmi batérie. Skrat pólův batérie môže viesť k nebezpečenstvu požiaru!
4. Pri nesprávnom použití môže z batérie unikať elektrolytická tekutina. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami! Pri kontakte očí s batériovou tekutinou ihneď vypláchnite dostatočným množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára. Takéto tekutiny z batérie môžu spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Bezpečnostné pokyny

1. Vyhnite sa náhodnému zapnutiu zariadenia a vždy sa uistite, že vypínač ON/OFF je v správnej polohe pred vložením batériového modulu. Zapnutie elektrického náradia prstom na vypínači ON/OFF alebo vloženie batériového modulu do náradia so zapnutým vypínačom môže viesť k nebezpečným nehodám.
2. Neotvárajte a neupravujte batériu, aby ste predišli možným skratom.
3. Chráňte batériu pred teplom, ohňom a nepretržitým slnečným žiarením, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru. Nebezpečenstvo výbuchu!
4. V prípade poškodenia alebo nesprávneho použitia batérie môže unikať chemický zápach. V takom prípade sa čo najskôr zabezpečte dostatočným čerstvým vzduchom a pri ťažkostiach okamžite vyhľadajte lekára.
5. Pri poškodených batériách môže dôjsť k úniku elektrolytických kvapalín, ktoré môžu prísť do kontaktu s inými komponentmi. Všetky „znečistené“ komponenty dôkladne vyčistite a v prípade potreby ich nahraďte novými.
6. Batériu používajte iba s príslušným elektrickým náradím, aby ste predišli nebezpečnému preťaženiu batérie.
7. Batériu nabíjajte iba nabíjačkou, ktorá je priradená k príslušnému číslu zariadenia. Inak by mohlo dôjsť k nebezpečenstvu požiaru.
8. Batériu nerozbíjajte, nenechávajte ju padať ani ju nepoškodzuje. Všetky batériové moduly alebo nabíjačky, ktoré spadli a utrpeli silný náraz, sa nesmú ďalej používať. Poškodené batérie môžu spôsobiť výbuch a mali by byť okamžite riadne zlikvidované.
9. Elektrické náradie nenabíjajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Tieto bezpečnostné pokyny dôsledne dodržiavajte, aby ste predišli riziku elektrického šoku.

Upozornenie: Batériu používajte iba s napätiami uvedenými na typovom štítku elektrického náradia. Použitie iných batérií môže viesť k zraneniam alebo nebezpečenstvu požiaru.

Poznámky: Použitie nevhodného batériového modulu pre zariadenie môže viesť k poruchám alebo poškodeniu elektrického náradia.

Nabíjanie batérie

Batériu nabíjajte iba v interiéri.

Používajte iba nabíjačky uvedené v zozname príslušenstva a iba tieto priradené nabíjačky sú kompatibilné s vašim náradím.

Batériový modul je pred dodaním z výroby iba čiastočne nabitý. Pred prvým použitím elektrického náradia nechajte batériový modul úplne nabiť, aby sa zabezpečila jeho plná kapacita.

UPOZORNENIE: Nepretržite nestláčajte vypínač ON/OFF po vypnutí zariadenia, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie.

Ak chcete vybrať batériový modul z náradia, stlačte tlačidlo RELEASE a batériový modul potiahnite smerom nadol, nevyvíjajte pri tom silu.

Batériový modul smie byť nabíjaný iba pri teplote medzi 5 °C a 40 °C, aby sa zabezpečila dlhá životnosť batérie.

Pri likvidácii batérie vždy dodržiavajte tieto dôležité pokyny.

1.590.10000